

## Collegamento TD-9441S3 a rete Wi-Fi

Collegare la telecamera alla rete tramite la porta Ethernet (cablata) e cercare la telecamera con IP Tool:

Device Name	Device Type	Product Model	IP Address	Http Port	Data Port	Subnet Mask	Gateway	Software Version	Software Creation Date	Hardware Vers...	Mac Address
IPC	IPC	TD-9441S3	192.168.226.201	80	9008	255.255.255.0	192.168.226.1	4.2.1.0(30979)	20210911	1.3C3	00:18:AE:F6:A7:84

Fare doppio clic sulla riga della telecamera trovata con il suo indirizzo di default e aprire il web browser:

Address: <http://192.168.226.201/Pages/login.htm?0.4125778417639345>



Nome:

Password:

Tipo Flusso:  ▼

Lingua:  ▼

Ricordami

Fare login con le credenziali di default:

Nome: admin

Password: 123456

Accedere al menu Configurazione \ Rete \ WIFI:

Selezionare Abilita

Nel Menu LAN, selezionare ottieni automaticamente indirizzo IP o introdurre indirizzo IP desiderato per la rete WIFI e poi premere il pulsante INTERROGAZIONE:

Configurazione Home ► Network ► Avanzato

Porta Server DDNS 802.1X RTSP UPnP Email FTP HTTPS QoS **WIFI**

Abilita

**Reti WiFi** Interrogazione

Index	SSID	Modalità operativa	Modalità sicurezza	Canale	Intensità	Mbps	Stato
1	SeA Gallarate	Manage	WPA2-personal	1	76	150	Disconnesso
2	SeA Guest	Manage	WPA2-personal	6	73	150	Disconnesso
3	SeA Guest	Manage	WPA2-personal	1	72	150	Disconnesso
4	SeA Gallarate	Manage	WPA2-personal	6	72	150	Disconnesso
5	DIRECT-9D-HP OfficeJ...	Manage	WPA2-personal	6	72	150	Disconnesso

< > 1 / 1 20 View 1 - 20 of 20

**Wi-Fi**

SSID

Modalità sicurezza

**LAN**

Ottieni automaticamente un indirizzo IP

Utilizza il seguente indirizzo IP

Indirizzo IP

Subnet Mask

Gateway

DNS server preferito

DNS server alternativo

Vengono visualizzate le reti Wi-Fi disponibili.

Selezionare la rete WIFI che si desidera usare, inserire chiave di sicurezza (password id accesso alla rete e tipo di codifica usate

Reti WiFi								Interrogazione
Index	SSID	Modalità operativa	Modalità sicurezza	Canale	Intensità	Mbps	Stato	
1	SeA Gallarate	Manage	WPA2-personal	1	76	150	Disconnesso	
2	SeA Guest	Manage	WPA2-personal	6	73	150	Disconnesso	
3	SeA Guest	Manage	WPA2-personal	1	72	150	Disconnesso	
4	SeA Gallarate	Manage	WPA2-personal	6	72	150	Disconnesso	
5	DIRECT-9D-HP OfficeJ...	Manage	WPA2-personal	6	72	150	Disconnesso	

**Wi-Fi**

SSID:

Modalità sicurezza:

Chiave 1:

Tipo codifica:

Selezionare SALVA.

Scollegare la telecamera dalla rete LAN cablata a ricollegarsi tramite web browser all'indirizzo associato sulla rete WIFI (se si è scelto DHCP usare IP Tool per trovarla):

Device Name	Device Type	Product Model	IP Address	Http Port	Data Port	Subnet Mask	Gateway	Software Version	Software Creation Date	Hardware Versl...	Mac Address
IPC	IPC	TD-9441S3	192.168.9.150	80	9008	255.255.255.0	192.168.9.250	4.2.1.0(30979)	20210911	1.3C3	54:EF:33:A1:A2:AE

Accedere al menu Configurazione \ Rete \ WIFI:

Abilita

**Reti WiFi** Interrogazione

Index	SSID	Modalità operativa	Modalità sicurezza	Canale	Intensità	Mbps	Stato
1	SeA Gallarate	Manage	WPA2-personal	6	86	150	Connesso
2	SeA Guest	Manage	WPA2-personal	6	77	150	Disconnesso
3	SeA Guest	Manage	WPA2-personal	1	72	150	Disconnesso
4	S&A Ufficio Tecnico	Manage	WPA2-personal	1	72	150	Disconnesso
5	SeA Gallarate	Manage	WPA2-personal	1	72	150	Disconnesso

View 1 - 20 of 20

Verrà visualizzata la rete WIFI a cui la telecamera è collegata.